

MyHOME® Play с технологией Zigbee

активаторы - приемники. Таблица с данными по максимальной нагрузке

■ Таблица выбора

Управляемые нагрузки (лампы и трансформаторы)							
	Кат. №№	Светодиодные, компактные люминесцентные лампы	Галогенные и энергосберегающие галогенные лампы	Галогенные СНН (ELV) с электронными или ферромагнитными трансформаторами	Лампы накаливания	Люминесцентные лампы	Люминесцентные лампы с балластами 0-10 В
Светорегулятор-приемник без нейтрали, 1 канал	0 672 27 H4585 LN4585	• Светодиодные регулируемые: 5-60 Вт или не более 10 ламп • Регулируемые компактные люминесцентные: 9-60 Вт	7 - 300 Вт	10-300 ВА (элект.) 35-300 ВА (ферром.)	7 - 300 Вт	-	-
Выключатель-приемник с нейтралью, 1 канал	0 672 33 0 695 03 H4591 LN4591	1250 ВА	2500 Вт	2500 ВА	2500 Вт	1250 ВА	-
Выключатель-приемник с нейтралью, 2 канала	0 672 34 H4592 LN4592	2 x 500 ВА	2 x 1000 Вт	2 x 1000 ВА	2 x 1000 Вт	2 x 500 ВА	-
Выключатель-приемник для установки в подвесной потолок	5 738 62	1250 ВА	2500 Вт	2500 ВА	2500 Вт	1250 ВА	-
светорегулятор-приемник для установки в подвесной потолок	5 738 64	-	60 - 600 Вт	60-600 ВА (элект.) 60-450 ВА (ферром.)	60 - 600 Вт	-	-
Светорегулятор-приемник для установки в подвесной потолок	5 738 66	-	-	-	-	-	1000 ВА, 40 мА