

Светильник на светодиодах

							
Арт. №		2500.314	2500.320	2500.200	2500.210	2500.211	Стр.
Мощность (Люмен)		1200	1200	900	900	900	
Длина (мм)		437	437	437	437	437	
Датчик движения		■	■	–	–	–	
Номинальное рабочее напряжение	100 – 240 В AC	100 – 125 В AC	–	■	■	■	
	24 В DC	–	■	–	–	–	
Исполнение	Розетка	USA/CDN	–	–	D, Schuko	GB	
	Поворотный разъем 90°	■	■	■	■	■	
	Изменение направления света	■	■	–	–	–	
	Изменение распределения света	■	■	■	■	■	
Сертификаты	UL/CUL	■	■	■	–	–	
	CSA	■	–	■	–	–	
	CCC	–	■	■	–	–	
	ENEC	■	–	■	■	■	
Способ монтажа	На винтах	■	■	■	■	■	
	Крепление на зажимах	■	■	■	■	■	
	Магнитное крепление на поверхностях (комплектующие)	–	■	■	–	–	
Возможности подключения	Ввод питания	3-пол.	2-пол.	3-пол.	3-пол.	3-пол.	
	Последовательное подключение	3-пол.	2-пол.	3-пол.	3-пол.	3-пол.	
	Концевой выключатель двери (комплектующие)	–	–	■	■	■	
Возможность монтажа ¹⁾	Шкафы с перфорацией 25 мм			непосредственно на профиле	непосредственно на профиле	непосредственно на профиле	
	На винтах/защелках			непосредственно на профиле	непосредственно на профиле	непосредственно на профиле	

Комплектующие

Шина для внутреннего монтажа AX	см. страницу	989				
Монтажный уголок	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	1000
Крепежный магнит	–	2500.490	2500.490	–	–	1024
Концевой выключатель двери	–	–	2500.460	2500.460	2500.460	1024
Концевой выключатель двери, UL	–	–	2500.470	–	–	1024

Комплектующие для подключения

Ввод питания, 2-пол.	–	–	–	–	–	
Ввод питания, 2-пол., UL	–	2500.410	–	–	–	1023
Ввод питания, 3-пол.	–	–	2500.400	2500.400	2500.400	1023
Ввод питания, 3-пол., UL	2500.500	–	2500.500	–	–	1023
Последовательное подключение, 2-пол.	–	–	–	–	–	
Последовательное подключение, 2-пол., UL	–	2500.440	–	–	–	1023
Последовательное подключение, 3-пол.	–	–	2500.430	2500.430	2500.430	1023
Последовательное подключение, 3-пол., UL	2500.530	–	2500.530	–	–	1023

¹⁾ Для установки в компактные распределительные шкафы AX необходима шина для внутреннего монтажа AX и монтажный уголок

Rittal – The System.



Комплектующие для подключения

См. страницу 1023

Монтаж системы